



安来市総合文化ホールアルテピア大ホール照明設備

調光操作卓 PRETYNA-M60 丸茂電機社製	*プリセットフェーダー60本×3段(1段180本可能) *パッチ 2場面+持ち込み卓1場面 *サブフェーダー30本×99ページ *JASCII(SD)	*パート機能5パート *チェイス機能99チェイス×99ステップ *記憶シーン数3000(シーン・チェイス・サブ含む) *コントロール1024Ch	*注FDDは読み書き出来ません。
客SUS	*C型60A直×6(移動用調光器2Kw×3Cir C型20A)6台	*200V-D型×3 *C型20A直×3 DMX OUT×1	◎×20台
1SUS(ブリッジ)	*C型60A直×12(移動型調光器2Kw×3Cir C型20A)8台	計24Cir *200V-D型×3 *C型20A直×3 DMX OUT×2 *LEDBor共吊(電球色×4台)	◎×20台 凸×6台
2Bor(スクリーン)	*C型20A直×2 *LEDBor(電球色×4台)*LEF-3MUH-3C(R/G/B)3色タイプ	文字共吊	LED
2SUS	*C型60A直×8(移動型調光器2Kw×3Cir C型20A)8台	計24Cir *200V-D型×3 *C型20A直×3 DMX OUT×2	◎×20台 凸×6台
3SUS	*C型60A直×8(移動型調光器2Kw×3Cir C型20A)8台	計24Cir *200V-D型×3 *C型20A直×3 DMX OUT×2	◎×20台 凸×6台
4SUS	*C型60A直×8(移動型調光器2Kw×3Cir C型20A)8台	計24Cir *200V-D型×3 *C型20A直×3 DMX OUT×2	◎×20台 凸×6台
UH(LED)	*C型20A直×2 LEF-3MUH-3C(R/G/B)3色タイプ×10台	文字共吊	LED
LH(LED)	*C型20A直×2 LEF-3MH-3C(R/G/B)3色タイプ×10台		LED
2F Front(上下共通)	*C型60A直×2(移動型調光器2Kw×3Cir C型20A)2台	計6Cir *200V-D型×4 *C型20A直×8平行15A×4 DMX OUT×1	4台3色(C-8×12台)合計24台
3F Front(上下共通)	*C型60A直×2(移動型調光器2Kw×3Cir C型20A)2台	計6Cir *200V-D型×4 *C型20A直×6 DMX OUT×1	4台3色(C-8×12台)合計24台
1CL	*C型60A直×10(移動型調光器2Kw×3Cir C型20A)6台	計12Cir *200V-パワコン×8 *C型20A直×12 DMX OUT×2	(C-8×36台)
2CL	*C型60A直×10(移動型調光器2Kw×3Cir C型20A)4台	計12Cir *200V-パワコン×8 *C型20A直×12 DMX OUT×2	1.5Kw凸単独Cir×12台
FC(上下共通)	*C型60A直×8(移動型調光器2Kw×3Cir C型20A)5台	計15Cir MAX24Cir×上下可能	上下各凸×10台 丸ベーススタンド付き 空スタンド上下10本
GL(上下共通)	*C型60A直×2(移動型調光器常設無し)* DMX OUT×2		
BAL	*C型60A直×4(移動型調光器常設無し)*C型20A直×2 DMX OUT×1		
花道コンセント(上下共通)	*C型60A直×1(移動型調光器常設無し)		

上手奥 仮設電源盤	<ul style="list-style-type: none"> * 3φ4W 105/182V 60Hz 90kVA 主幹300A カムロックコネクタ付き(R/S/T/N/E) 主幹分岐より60A-C型コンセント×4 主幹分岐より平行15Aコンセント×4 DMXOUT×1 	上手袖 コンセント	<ul style="list-style-type: none"> * C型60A直×2 * C型60A分岐C型20A×6 * DMX OUT×1 * DMX IN×1 * LAN (袖～調光室) ×1
	<ul style="list-style-type: none"> * 1φ3W 105/205V 60Hz 40kVA 主幹200A カムロックコネクタ付き(R/N/T/E) 主幹分岐よりC型20Aコンセント×8 主幹分岐よりパワコン(200V)20Aコンセント×4 パワコン→D型変換有り 		
下手奥 仮設電源盤	<ul style="list-style-type: none"> * 3φ4W 105/182V 60Hz 90kVA 主幹300A カムロックコネクタ付き(R/S/T/N/E) 主幹分岐より60A-C型コンセント×4 主幹分岐より平行15Aコンセント×4 DMXOUT×1 	下手袖 コンセント	<ul style="list-style-type: none"> * C型60A直×2 * C型60A分岐C型20A×6 * DMX OUT×1 * DMX IN×1 * LAN (袖～調光室) ×1
	<ul style="list-style-type: none"> * 1φ3W 105/205V 60Hz 40kVA 主幹200A カムロックコネクタ付き(R/N/T/E) 主幹分岐よりC型20Aコンセント×8 主幹分岐よりパワコン(200V)20Aコンセント×4 パワコン→D型変換有り 		
客席後方 持込卓用 コンセントBOX	<ul style="list-style-type: none"> * 15A平行コンセント×2 * C型20Aコンセント×2 * C型60Aコンセント×1 * DMX IN×2系統(内1系統Conventional) * LAN(調整室～客席後方) 	ケルノオロースポットライト 2台 2kw SUPERSOL 2009SR/e	